

Návod k použití - WARRIOR nabíječky Smart AC Charger (NA-LC006-02)

Před prvním použitím nabíječky důkladně prostudujte tento návod. Návod uschovejte pro další použití. Tato nabíječka slouží pouze k nabíjení určených Ni-Cd a Ni-MH baterií. Nepřipojujte jiné baterie.

Balení obsahuje: síťový adaptér s integrovanou nabíječkou

Vlastnosti:

- Inteligentní mikroprocesorová nabíječka pro 7-8 článkové (8,4 V až 9,4V) NiMH a NiCd baterie
- LED indikace činnosti (ČERVENÁ nabíjení / ZELENÁ plně nabití)
- Automatická detekce plného nabití
- 5 fázový nabíjecí proces
- Ochrana proti zkratování a obrácení polarity
- Vstup AC: 100 ~ 240V 50/60Hz 0,2A · Výstup DC: 7 ~ 12V
- Nabíjecí proud: 600mA
- Konektor: TAMIA / TAMIA mini / T-DEAN (dle provedení nabíječky)

Obsluha zařízení:

1. Zapojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě 230V. (Připojení k napájení je signalizováno červeně blikající diodou.)
2. Připojte baterii k nabíječce. Používejte jen odpovídající typy baterií s odpovídajícím typem konektoru (na červeném kabelu nabíječky je polarita +, na černém kabelu -). (Probíhající proces nabíjení je signalizován červeně svítící diodou.)
1. Pozor: K nabíječce může být zapojena naráz jen jedna baterie. Ujistěte se, že je správně zapojena polarita. Nabíječka je optimalizována pro nabíjení baterií o kapacitách 1100 až 2200mAh, Nikdy nepřipojujte baterie s kapacitou menší než 600mAh a větší než 2800mAh. Nabíjecí cyklus nepřerušujte před automatickým ukončením. Baterii neodpojujte před ukončením nabíjecího cyklu.
2. Po ukončení nabíjení odpojte akumulátor a vypojte nabíječku ze zásuvky. (Ukončení nabíjecího procesu je signalizováno zeleně svítící diodou.)

5 fázové nabíjení:

1. fáze: Oživení pro podvybité baterie.
2. fáze: Postupný přechod na plný nabíjecí proud.
3. fáze: Rychlé nabíjení s automatickým rozpoznáním plného nabití.
4. fáze: Ukončovací nabíjení malým proudem.
5. fáze: Pulsní konzervační nabíjení po dobu až 5 hodin k udržení plné kapacity.

Vždy dodržujte zásady bezpečného používání:

- ✓ Zařízení smí obsluhovat jen osoba starší 18 let. Zařízení není určeno k používání dětmi. Udržujte jej mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- ✓ Zařízení nikdy nerozebírejte a neprovádějte na něm žádné zásahy a úpravy.
- ✓ Před použitím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození zařízení, adaptéru či propojovacích kabelů. V případě poškození nepoužívejte. Kabely před použitím vždy rozmotejte a narovnejte.
- ✓ Zařízení není určeno pro venkovní použití. Mějte nabíječku uloženou vždy na suchém místě.
- ✓ Aby nehrozilo riziko požáru, či úrazu elektrickým proudem je nutné vždy nabíječku chránit před vodou či zvýšenou vlhkostí a prachem.
- ✓ Určeno pro použití při běžných pokojových teplotách. Nepoužívejte při teplotách pod +10°C a při teplotách nad +30°C, při nabíjení nesmí teplota baterie a nabíječky překročit +60°C (doporučujeme max. +45°C). Nevystavujte přímému slunečnímu světlu. Nevystavujte vibracím.
- ✓ Zabraňte riziku zkratování konektorů či zařízení. Zkratování může způsobit požár či úraz elektrickým proudem.

- ✓ Nabíječku nikdy nepřipojujte na neschválené elektrické sítě 230V, poškozené externí zdrojové baterie 12V DC, nebo elektrické sítě a zdroje jiného než uvedeného napětí.
- ✓ Pro nabíjení umístěte baterii mimo dosah snadno hořlavých materiálů a na pevnou, stabilní nevodivou a nehořlavou podložku. Dbejte opatrnosti na umístění nabíječky musí být umístěna rovněž mimo dosah hořlavých materiálů.
- ✓ Během nabíjení nikdy neopouštějte bez dozoru. Pokud zjistíte nestandardní stav (přehřívání, atd.) okamžitě odpojte zařízení od zdroje.
- ✓ Nepřipojujte baterie jiných než určených typů, napětí a kapacit, jednorázové baterie či baterie, které jsou složeny z článků různých výrobců či kapacit nebo typů.
- ✓ Nikdy nepřipojujte baterii, která jeví známky poškození, článků, obalu, kabelů či konektorů.
- ✓ Před použitím se ujistěte se, že je správně zapojená polarita baterie a zvolen správný typ baterie.
- ✓ Nevypojujte baterii z nabíječky, dokud není ukončeno nabíjení.
- ✓ Nikdy nepřipojujte k nabíječce více baterií současně. Poškodí se jak nabíječka, tak baterie.
- ✓ Doporučuje se používat pouze baterie schválené dovozcem. Za použití jiných baterií nenesete prodejce odpovědnost.
- ✓ Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě či zdroje a po ukončení nabíjení neprodleně odpojte baterii.